

FUNK-STEUERMODUL

In der 1- oder 4-Kanal-Ausführung erhältlich ist das SeaMAID-Funksteuermodul die ideale Ergänzung für das Schwimmbaden-Beleuchtungssystem. Hiermit läßt sich eine weiße Lampe oder ein gesamtes Beleuchtungssystem spielend einfach steuern.



Das SeaMAID-Funksteuerpult zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Beständig :

Die Elektronik ist in ein verstärktes, wasserdichtes ABS-Gehäuse eingebaut und für die Nutzung im Außenbereich geeignet.

Leistungsstark und effizient:

Mehrere SeaMAID-Strahler anschließbar, ohne die elektrische Anlage zu verändern.

Das abgesicherte Funksystem garantiert eine sehr gute Reichweite der Fernbedienung.

Komfortabel:

Je nach Wunsch kann der Nutzer entweder alle Strahler synchronisieren (1-Kanal-Ausführung) oder in seinem Becken mehrfarbige Lichteffekte zaubern (4-Kanal-Ausführung).

Einfacher Einbau:

Die Installation erfolgt ohne aufwendige Arbeiten an der ~12V-Stromversorgung der Strahler. Jedes Gehäuse verfügt über Verbinder für Kabel mit einem Querschnitt von bis zu 4 mm².

WEITERE VORTEILE

- Niedriger Energieverbrauch
- Arbeitszeit-Einsparung
- Hohe Lebensdauer
- Keine Überhitzungsgefahr
- Ungefährlich für die Augen
- Kindersicher
- Leichter Einbau, einfache Bedienung
- 24 Monate Garantie
- TÜV-geprüft

1-Kanal-Modell mit 2-Knopf-Fernbedienung

Ideal zur Steuerung von bis zu 6 SeaMAID-Strahlern mit vollständiger Synchronisierung.

Einfache Ein/Aus-Schalter für weißes Licht oder Farbwahl für RGB. Funktioniert nur im ~12V -Niederspannungsbereich bei den Strahlern der SeaMAID-Baureihe. Verkabelung bis zu 2 x 4 mm².

Ref. 500743 • IP65 • KLASSE III • 120W



4-Kanal-Modell mit 8-Knopf-Fernbedienung

Ideal zur Steuerung von bis zu 12 SeaMAID-Strahlern mit 4 unabhängigen Beleuchtungsbereichen bzw. synchronisierbaren; jeder Kanal kann bis zu 6 Strahler ansteuern.

Funktioniert nur bei den Strahlern der SeaMAID-Baureihe. Verkabelung bis zu 2 x 4 mm².

Ref. 500750 • IP65 • KLASSE III • 240W



Technische Informationen

DATEN	500743	500750
Anzahl der Kanäle	1	4
Steuerung	Ein/Aus mit 2-Knopf-Fernbedienung mit Funktechnik im Lieferumfang enthalten	Ein/Aus mit 8-Knopf-Fernbedienung mit Funktechnik im Lieferumfang enthalten
Stromstärke Eingang/Ausgang	max. 10A	max 10A / Kanal
Leistung	120W	240W
Schutz	Sicherung 20A	Sicherung 20A
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 mA / Kanal	80 mA / Kanal
Betriebstemperatur-Bereich	-40°C / + 70°C	-40°C / + 70°C
Umgebungsfeuchte	10% bis 90%	10% bis 90%
Verbinder	Kabel 4 mm ²	Kabel 4 mm ²

EINBAUTIPPS



Die Funk-Steuermodule von SeaMAID arbeiten ausschließlich im ~12V-Niederspannungsbereich. Niemals an eine andere Stromquelle anschließen.

Bei der erstmaligen Verwendung muss die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung mit jedem Modul gepaart werden.

Ausschließlich für den Betrieb mit Strahlern der SeaMAID-Baureihe entwickelt; die Funkmodule sind mit Geräten anderer Marken nicht kompatibel.

Bei gestörter Funkverbindung kann optional eine Außenantenne angeschlossen werden, Ref.: 501412.

Alle diese technischen Informationen sowie Videos und detaillierte Einbauanleitungen finden Sie auf www.seamaid-lighting.com